

ООО «XXX»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «XXX»
_____ А.И. Иванов

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре
и неисправности установок противопожарной защиты
ИПБ–003–2021

Заместитель директора

А.А. Иванов

2021г.

1. При поступлении сигнала «Пожар» на панель управления пожаротушением «С2000-ПТ», сопряжённой с прибором пожаротушения «С2000-АСПТ», дежурный ДОЛЖЕН:

1.1. Определить наименование сработавшего направления пожаротушения по индикации направлений на панели управления «С2000-ПТ»;

1.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты;

1.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара.

1.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

1.4.1. Убедиться, что в защищаемом помещении отсутствуют люди;

1.4.2. Обеспечить пуск тушения, для чего убедиться, что все двери закрыты, и, если автоматический пуск ещё не произошёл, нажать устройство дистанционного пуска (УДП) жёлтого цвета, расположенное рядом с входом в это помещение.

1.4.3. Пуск пожаротушения также можно осуществить или отменить дистанционно с панелей управления пожаротушением «С2000-ПТ», расположенных в помещении дежурного, нажатием кнопки «ПУСК»/«ОТМЕНА ПУСКА» из группы кнопок, соответствующих направлению пожаротушения, которое требуется активировать (предварительно разблокировав органы управления ключом доступа);

1.4.4. Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), а также на пульт пожарного мониторинга по телефону _____, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.4.5. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- начальник службы эксплуатации – _____;
- главный инженер – _____.

1.4.6. Действовать по инструкции «ИПБ-01-2021» при возникновении пожара.

1.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

1.5.1. Открыть и зафиксировать в открытом состоянии дверь в защищаемое помещение, дабы задержать отсчёт времени до пуска пожаротушения;

1.5.2. На панели красного прибора управления пожаротушением «С2000-АСПТ», защищающего это помещение, разблокировать органы управления ключом, а затем осуществить следующие действия:

- 1) отменить тушение нажатием кнопки «ТУШЕНИЕ-СБРОС»,
- 2) отключить режим автоматики нажатием кнопки «ТУШЕНИЕ-АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»;

1.5.3. Обнаружить сработавший аналоговый датчик дыма по индикации на датчике непрерывным свечением красного светодиода;

1.5.4. На панели того же прибора «С2000-АСПТ» осуществить следующие действия:

- 3) сбросить пожар нажатием кнопки «ПОЖАР-СБРОС»,
- 4) отключить сработавший шлейф нажатием кнопки «ВХОДЫ-ШЛЕЙФ№».

1.5.5. Действия 1-3 из п. 1.5.2 и 1.5.3 можно также осуществить при помощи группы кнопок соответствующего направления пожаротушения на панели управления пожаротушением «С2000-ПТ», расположенной в помещении дежурного (предварительно разблокировав органы управления ключом доступа).

1.5.6. Вернуться в помещение дежурного и отключить систему речевого оповещения, нажав соответствующую кнопку на стойке оповещения;

1.5.7. Сообщить на пульт пожарного мониторинга о ложной сработке по телефонам из п.1.4.4 данной Инструкции, отменив выезд пожарной техники;

1.5.8. Предпринять действия для выяснения причины ложной сработки;

1.5.9. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние и запустить инженерные системы, если требуется;

1.5.10. Если было нажато устройство дистанционного пуска (УДП) – взвести его в исходное положение, предварительно зафиксировав состояние сработки;

1.5.11. Сделать соответствующую запись в журнале регистрации отказов;

1.5.12. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.4.5 данной Инструкции;

1.5.13. Сообщить о ложном срабатывании в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам _____ в установленное время;

1.5.14. Принять решение о целесообразности включения сработавшего направления пожаротушения обратно в дежурный режим, проконсультировавшись с одним из руководителей по телефонам из п.1.4.4 данной Инструкции, или ждать решение представителя обслуживающей организации;

2. При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:

- 2.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.1.4.5 данной Инструкции;
- 2.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам из п.1.5.12 данной Инструкции в установленное время;
- 2.3. Отключить внутренний зуммер пульта «С2000М» и панели «С2000-ПТ», чтобы не мешал принятию решения.
- 2.4. Сделать соответствующую запись в журнале регистрации сработок и отказов.

3. При заступлении на дежурство дежурный (сторож, вахтер, охранник) ОБЯЗАН:

- 3.1. Убедится по индикации панелей управления пожаротушением, что все 13 направлений на 4-х панелях пожаротушения «С2000-ПТ» находятся в норме и с включённой автоматикой пожаротушения;
- 3.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;
- 3.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;
- 3.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;
- 3.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей — сообщить одному из руководителей по телефонам из п.1.4.5 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам из п.1.5.12 данной Инструкции;

4. О ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале «Сработки и отказы противопожарных систем».